




ИСПОЛНЕНИЕ ЛЮКС_LUXURY TYPE




ОДНОФАЗНЫЕ_SINGLE-PHASES

Модель	Model G.S.		GRG 48 RML	GRG 48 EML	GRG 70 RML	GRG 70 EML
Двигатель	Engine Model	-	EX 27	EX 27	EH 41	EH 41
Тип двигателя	Cycle - Engine type	-	4 - OHС	4 - OHС	4 - OHV	4 - OHV
Максимальная мощность	Engine maximum power	л.с.	9,0	9,0	13,5	13,5
Число оборотов двигателя	Standard speed	об.мин.	3.000	3.000	3.000	3.000
Выходная мощность	Output Power	Вт	3.800	3.800	5.600	5.600
Напряжение	Voltage	В	220	220	220	220
Косинус фи	Cos phi	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Система запуска	Starting System	-	ручная	электрическая	ручная	электрическая
Ёмкость топливного бака	Fuel tank capacity	л.	26,6	26,6	26,6	26,6
Габариты установки	Dimensions Genset	Д x Ш x В (мм)	760x565x580	760x565x580	760x565x580	760x565x580
Габариты упаковки	Dimensions Box	Д x Ш x В (мм)	825x630x625	825x630x625	825x630x625	825x630x625
Вес	Weight	кг	68	72	86	88
Уровень шума	Noise Level 7 m	дBA	97	97	99	99



ТРЁХФАЗНЫЕ_THREE-PHASES

Модель	Model G.S.		GRG 48 RTL	GRG 48 ETL	GRG 70 RTL	GRG 70 ETL
Двигатель	Engine Model	-	EX 27	EX 27	EH 41	EH 41
Тип двигателя	Cycle - Engine type	-	4 - OHС	4 - OHС	4 - OHV	4 - OHV
Максимальная мощность	Engine maximum power	л.с.	9,0	9,0	13,5	13,5
Число оборотов двигателя	Standard speed	об.мин.	3.000	3.000	3.000	3.000
Выходная мощность	Output Power	кВА	4,8	4,8	7,0	7,0
Напряжение	Voltage	В	400	400	400	400
Косинус фи	Cos phi	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Система запуска	Starting System	-	ручная	электрическая	ручная	электрическая
Ёмкость топливного бака	Fuel tank capacity	л.	26,6	26,6	26,6	26,6
Габариты установки	Dimensions Genset	Д x Ш x В (мм)	760x565x580	760x565x580	760x565x580	760x565x580
Габариты упаковки	Dimensions Box	Д x Ш x В (мм)	825x630x625	825x630x625	825x630x625	825x630x625
Вес	Weight	кг	84	88	97	99
Уровень шума	Noise Level 7 m	дBA	97	97	99	99


 Официальный дистрибьютор
 и сервисный центр в Беларуси

ТЕХТРЕЙДИНВЕСТ

 220089, г.Минск,
 ул. Щорса 3-я, д.9, офис 510
 Республика Беларусь

 тел. (+375 17) 336 60 24
 факс (+375 17) 336 60 23

 info@tti.by
 www.tti.by

HIMOINSA®

ROBIN (Subaru)